

CPA 400B, 500B SZTEREO VÉGERŐSÍTŐK

KÉSZÜLÉK ISMERTETÉS és HASZNÁLATI JAVASLAT

A készülék bekapcsolása, használatba vétele előtt kérjük olvassa el használati utasításunkat és az abban leírt javaslatainkat vegye figyelembe!

A CASTONE ELECTRONIC által gyártott CPA-400B és CPA-500B típusú sztereo végerősítők 230V/50-60Hz szabványos hálózati feszültségről működtethetők. Használjon mindenkor megbízható, sérülésmentes, védőföldes hálózati aljzatot, kábelt, elosztót!

A készülékek előlapján hálózati kapcsoló (MAINS), oldalanként készenléti állapotot jelző LED-ek (READY), hangerő szabályozó potenciométerek (LEVEL ch A és B) és túlvezérlést jelző LED-ek (CLIP) találhatók. Az erősítőt egyéb készülékekkel (keverő, equalizer, crossover, hangfalak stb.) összekapcsolva beüzemelés előtt – a hangerő szabályozó potenciométerek minimum állásánál – mindig legutoljára kapcsolja be, üzemeltetés után pedig legelsőnek kapcsolja ki, így elkerülhető a rendszerbe iktatott egyéb készülékek be- és kikapcsolásakor keletkező hangszóró „durranás”! Használat során a maximális kimenő feszültséget a CLIP feliratú LED-ek fel- felvillanása jelzi. Ez megengedett, azonban ezek folyamatos világítása erős túlvezérlést, torz hangzást jelez, ezt kerülni kell.

A készülékek hátlapján hálózati csatlakozó aljzat, be- és kimeneti csatlakozó aljzatok vannak, melyek bekötései ugyancsak a hátlapon találhatók. Az INPUTS feliratú aljzatok a bemenő jel fogadására alkalmasak, az OUTS feliratú aljzatok a kimenetek, ide kell csatlakoztatni a megfelelő impedanciájú és teljesítményű hangdobozokat. Több erősítő készülék bemenetei felfűzhetők (a bemenetek párhuzamosan köthetők, a kimenetek természetesen nem) és javasoljuk készülékenként egy pár hangdoboz használatát.

Fontos a készülék hűtésére is ügyelni, mindig legyen elegendő légtér a hűtéshez, nem helyes magas hőmérsékletű környezetben üzemeltetni, szűk, zárt RACK szekrénybe beépíteni, radiátor vagy egyéb hőtermelő eszköz közvetlen közelében elhelyezni. Ugyancsak kerülni kell a magas (>70%) relatív páratartalmú környezetben való működtetést, továbbá a füstgépek keltette agresszív pára a készülékben lecsapódva komoly károsodást okozhat. Baleset elkerülése érdekében meg kell akadályozni, hogy a készülék belsejébe bármilyen folyadék jusson. Ha ez mégis megtörténik, a készüléket azonnal kapcsolja ki és a hálózati kábelt távolítsa el a hálózati aljzattól!

Meghibásodás esetén forduljon viszonteladójához vagy a gyártóhoz az észlelt hibajelenség megnevezésével, hogy a CASTONE ELECTRONIC szakszervizében mielőbb működőképessé tehessük a készüléket.

Helytelen használat, a készülék megbontása, mások általi szakszerűtlen javítás miatt keletkező károkért felelősséget nem vállalunk!